2 JAHRE** GARANTIE

2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung. Detaillierte Informationen unter www.technisat.de/garantie.

BESSER MADE IN GERMANY

DIGIPAL DAB+

DVB-T2 HD/DAB+ Receiver mit Internet- und Aufnahmefunktionen

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588149359	0001/4935	silber	990 g	320 g	21 x 4 x 13 cm	28,8 x 7,4 x 16,3 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- Empfang von DVB-T2 HD (H.265/HEVC), DVB-T2 (H.264) oder DVB-T
- DVRready zum Aufzeichnen auf USB-Datenträger
- ISIO: Zugriff auf Mediatheken, Online-Videotheken, Apps und HbbTV
- Programminformationsdienst "SIEHFERN INFO"
- ISI Mode: vereinfachte Gerätebedienung
- DAB+ Modul für den Empfang von Digitalradio

RADIO/EMPFANG	
DAB+	174 ... 240 MHz
BILD	
SD	Ja
HD	Ja
1080p	Ja
1080i	Ja
720p	Ja
576i	Ja
AUDIO	
Klare Sprache der ARD	Ja über DVB
ANSCHLÜSSE	
HDMI™ (out)	1
USB	2 (USB 2.0)
SIM-Kartenleser	Ja
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF)	Ja
Scart	1
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45)	Ja
IEC (in)	Ja
SD-Kartenleser	Ja
BEDIENUNG/KOMFORT	
Smart-Home-Client	Ja
Sleeptimer	Ja
Autostandby	Ja
Für Camping geeignet	Ja
Uhr	Ja
Fernbedienung	Ja
EMPFANGSBEREIT	
freenet TV	Ja
ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME	
Irdeto	Ja
INTERNETFUNKTIONEN	
HbbTV/Red Button	Ja
AUFNAHMEFUNKTIONEN	
DVR Speichermedium	via USB
TimeShift	Ja
DVR - Funktion	Ja
TUNER	
Tuner-Typ	Singel-Tuner
Antenne (DVB-T2)	DVB-T2/HEVC (H.265)
Antenne (DVB-T)	1
Empfang von	HD-TV (H.265, H.264), SD-TV (MPEG-2), DAB+
DAB+ Digitalradio	1
TECHNISAT CONNECT	
Control	Ja
SFI	Ja
TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE	
AUTOINSTALL	Ja
ISI-Mode	Ja
TECHNIMATIC	Ja
TECHNIFAMILY	Ja
SFI	Ja
TUNER - ANTENNE	
Frequenzbereich 2	470 ... 862 MHz
Demodulation	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Spannungsversorgung	5 V
Stromversorgung	0,03 A
UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS	
Video-Codecs	VC-1, MPEG-2, H.265
TS	Ja
Bild-Formate	PNG, JPEG
Audio-Formate	AAC, MP3
SONSTIGE FEATURES	
OSD-Sprachen	Englisch, Französisch, Deutsch
Programmspeicher Gesamt	5.000

STREAMING
UPnP Renderer : Ja
UPnP Client : Ja

STROMVERSORGUNG
Nennspannung : 230 V
Netzteil : extern 12 V
Frequenz : 50 Hz

LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Energiewerte LED : < 0,5 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : < 5,8 W

LIEFERUMFANG
DIGIPAL DAB+, Fernbedienung TECHNICONTROL (inkl. Batterien), Netzteil, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung mit Garantiekarte

Testurteil(e) DIGIPAL DAB+

Testnote: sehr gut
DIGITAL FERNSEHEN 6/2017

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.